

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РОСТОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ПОЛГРАФИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(ГБПОУ РО «РИПТ»)**

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ РО «РИПТ»
_____ Вигера А.М
« ___ » _____ 2023 __ г.

**ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛОВ О ПОЖАРЕ И НЕИСПРАВНОСТИ
УСТАНОВОК (СИСТЕМ) ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА**

**в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Ростовской области
«Ростовский индустриально-полиграфический техникум»
(ГБПОУ РО «РИПТ»)**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский индустриально-полиграфический техникум» (далее – Инструкция) устанавливает последовательность действий при получении сигналов о пожаре дежурного персонала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский индустриально-полиграфический техникум» (далее – Учреждение) и действий в случае неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.
- 1.2. Настоящая Инструкция разработана с учетом требований:
 - Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
 - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
 - Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
 - постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
 - приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».
- 1.3. Настоящая Инструкция является обязательной для дежурного персонала Учреждения.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЖУРНОМУ ПЕРСОНАЛУ

- 2.1. К дежурному персоналу в Учреждении относятся сторож, вахтер, дежурный администратор, работники охраны.
- 2.2. Дежурный персонал должен знать:
 - Инструкцию для дежурного персонала;
 - характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики учреждения;
 - наименование, назначение и месторасположение защищаемых (контролируемых) установками помещений;
 - порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;
 - порядок ведения оперативной документации;
 - порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте защиты.

III. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА НА ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

- 3.1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей, индикации на дисплее пульта или в таблице номеров зон (защищаемых помещений);
- 3.2. Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты – можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.
- 3.3. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.).
- 3.4. Сообщить на пульт пожарной охраны о причине срабатывания сигнализации.
- 3.5. **При обнаружении пожара (истинное срабатывание):**
 - 3.5.1. Сообщить о пожаре по телефону «01» («010», «101», «112» с мобильного), указав адрес объекта г.Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 95, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.
 - 3.5.2. Сообщить по телефону о пожаре одному из руководителей:
 - директор Учреждения;
 - заместитель директора по АХР;
 - ответственный за пожарную безопасность.
 - 3.5.3. Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины (при ее наличии).
 - 3.5.4. Действовать по инструкции «О порядке действий при возникновении пожара в дневное и ночное время».
- 3.6. **При отсутствии пожара (ложное срабатывание):**
 - 3.6.1. Осуществить сброс сигнала, либо отключить сработавший луч, либо пожарный извещатель способом, указанным в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации.
 - 3.6.2. Сообщить по телефону о ложном срабатывании одному из руководителей.
 - 3.6.3. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации.

- 3.6.4. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние.
- 3.6.5. Если был нажат ручной извещатель пожарный – взвести его в исходное положение.
- 3.6.6. При невозможности сброса сработавшего извещателя – осуществить его отключение.
- 3.6.7. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы

IV. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА «НЕИСПРАВНОСТЬ»

- 4.1. Сообщить по телефону о сигнале «неисправность» одному из руководителей
- 4.2. Сообщить о случившемся в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации.
- 4.3. Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения и/или произвести сброс сигнала.
- 4.4. В случае подтверждения сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений Учреждения.
- 4.5. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

V. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ЗАСТУПЛЕНИИ НА ДЕЖУРСТВО

- 5.1. Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения.
- 5.2. При наличии неисправностей и отключений убедиться, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация.
- 5.3. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме.
- 5.4. Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы.
- 5.5. В случае обнаружении новых отключений и неисправностей – сообщить одному из руководителей Учреждения и в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации.
- 5.6. Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал принятию решения.
- 5.7. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы

Отдел обеспечения комплексной безопасности